



## MCK-ZS/-ZJ 智能显示控制仪示值修正方法

### 用户自行修正示值方法

我公司的产品在出厂前已按订货要求调试校准，请用户务必保存好随货使用说明书中的出厂预置设定参数！

当用户认为误差不能接受，可按下述方法进行修正：

1. 用户自备不小于量程 70%的标准力源。
2. 清零后加载。
3. 分别记录当前的加载值与显示值。
4. 按显示控制仪的《使用说明书》中描述的方法打开参数设定菜单。
5. 修改菜单中的量程（含义代号 InrA）项。
6. 新量程参数值=原量程参数值×原加载值÷原显示值。
7. 确认新量程参数值后，连续按 **SET** 键直至最后一条菜单项，再按一次 **SET** 键仪器将新参数记入 EEPROM 永久储存，返回运行状态。